




PANIK ARMATUR



Triangle

Triangle er et trekantet panik armatur designet i rustfri stålplade med nedadrettet lysemissionsoverflade. Kraftig LED med lysstyring gennem specielle linser. Der medfølger 3 linser, line-linse specielt designet til korridorbelysning og zone-linse til belysning af åbne områder i 2 forskellige højder.

Montage muligheder:



Generelt



Montageafstand med line-linse

	H m	V	L	B
①	2,5	4,15	2,3	8,61
①	3,5	5,79	2,6	12,2
①	4,0	6,33	2,9	13,7


Montageafstand med zone-linse

	H m	V	L	B
②	2,5	3,43	3,29	7,28
②	3,5	4,30	4,54	9,50
②	4,0	4,66	4,85	10,30
③	5,0	4,35	4,40	9,50
③	6,0	4,81	4,93	10,6
③	7,0	5,02	5,30	11,34

Selvforsynende variant



10 års garanti med Titanium batteri



- ♦ Hurtig opladning: Kun 4 timer.
- ♦ Ekstrem driftstemperatur: -20 til +50 grader.
- ♦ Lang levetid: 7.000 opladninger
- ♦ Pålidelighed: Reagerer ikke ved kortslutning eller lignende.

Centralanlæg



GENERELT:

Montageform: På væg.
Der medfølger 1 line-linse,
1 zone-linse op til 3,5 m højde og
1 zone-linse op til 7 m højde.


TILBEHØR MV.:

Der er mulighed for montering på
pullert.


OPTIONER:

Armaturet kan også leveres med
adresse og kommunikationsmodul
til forskellige centralanlægssystemer.
Samme armatur kan leveres til 24V
centralsystem.


Mål - Armatur til centralanlæg




Mål - Selvforsynende armatur




Mål - Bore- og kabelhuller




Boks til batteriforsyning




Line-linse ①



Zone-linse op til 3,5 m ②



Zone-linse op til 7 m ③



Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.